5.7 施耐德

5.7.1 Schneider MODBUS_RTU

施耐德默认串口参数 19200 8 偶 1
支持寄存器类型：

位	%QX0.	%IX0.	%MX	%MULTI
地址	X	X	X.X	X.X
格式范围	DDDDD(0-65535)	DDDDD(0-65535)	DDDDD.O(0.0-65535.7)	DDDDD.O(0.0-65535.7)

16 位	%MW
地址	X
格式范围	DDDDD(0-65535)

32 位	%MD
地址	X
格式范围	DDDDD(0-65535)

5.7.2 Schneider MODBUS_TCP

施耐德默认端口：502
支持寄存器类型：

位	%W
地址	X
格式范围	DDDDD(0-65535)

16 位/32 位	%MW
地址	X
格式范围	DDDDD(0-65535)